

Небольшой эпиграф

В этом каталоге мы рассказываем о линейке электроизмерительных приборов. Создавая эти продукты, мы стремились сделать их более полезными, привнеся в отрасль то, чего, на наш взгляд, ей давно не хватало.

Мы работаем в сфере приборостроения более 10 лет. Реализуем комплексные проекты по оснащению энергообъектов оборудованием и не понаслышке знаем о нуждах эксплуатации. Запустив более 1000 объектов разного уровня сложности, мы накопили достаточно компетенций и экспертизы, чтобы создать линейку приборов, отвечающих современным реалиям и запросам самых взыскательных пользователей.

Надеемся, что от работы с ними Вы получите столько же удовольствия, сколько и мы в процессе их создания.

Будем рады обратной связи, которая поможет повысить комфорт использования наших приборов.

Микропроцессорные технологии

Содержание

Привет от Романа	1
Новые стандарты из	змерений
Описание линейки	5
2	Описание
	Характеристики
_ O-	Описание
-120	Описание. 27 Характеристики. 31 Конструктив. 35
-02	Описание
Рюкзаки	47
Сравнение устройс	тв49
Лучшее ПО для КИП	J ₅₃

POMAH **АФАНАСЬЕВ** Отец всех Ирисов и не только

Откровения разработчика

Моя история в разработке берёт начало в Чебоксарах (столице российского приборостроения). Получив образование по специальности «Управление в технических системах», в 2011 году я начал работу в направлении развития индустрии контрольно-измерительных приборов. Первыми моими проектами были трёхфазные измерительные приборы. К 2013 году серия данных устройств уже вышла на рынок и к текущему моменту, является самой массовой среди российских продуктов в этом сегменте.

В 2019 году я пришёл в команду Микропроцессорных технологий с чёткой целью — реализовать свой потенциал и вывести разрабатываемые решения на новый уровень. Появилось чёткое ощущение, что я в команде единомышленников и у нас получится не просто расширить номенклатуру, а создать продукт, аналогов которому нет!

Благодаря наличию в компании спецалистов разного профиля, получилось расширить само понятие КИП, дополнив его осциллографом и пусковыми органами, по аналогии с современными устройствами РЗА. Мы сделали невозможное: создали принципиально новую архитектуру прибора, которая позволяет уйти от дорогостоящих комплектующих, что положительно сказывается на себестоимости и сложности производства. Помимо технико-коммерческих характеристик одним из ключевых для нас факторов при разработке был дизайн устройств. Важно не забывать, что мы не просто закрываем потребность в приборах, а создаём вещи, с которыми ежедневно работают люди. Вишенкой на торте стало пользовательское программное обеспечение, которое создаёт принципиально новый опыт взаимодействия с прибором, особенно мобильное ПО.

Сегодня, после завершения разработки, мы уже видим обратную связь от эксплуатации и с уверенностью можем сказать, что у нас получилось.

10 000 человеко-часов

потрачено, чтобы создать продукты принципиально нового уровня.

Команда проекта:

Михаил Пирогов Руководитель и идейный вдохновитель


Евгений Илюхин Следил, чтоб всё было по уму

Роман Афанасьев Самый главный по КИП

Артём Романов Программировал программы

Иван Вадимов Конструкторских дел мастер

Илья Степанов
Чтобы всё было
по красоте




Новые стандарты измерений

С момента создания магнитоэлектрического прибора Вестона в 1888 году прошло много лет. С тех пор приборы для измерения электрических величин развивались и в современное время стали полностью цифровыми и многофункциональными. Для большинства специалистов они хорошо знакомы, и используются буквально на каждом важном узле энергообъекта: генераторы, трансформаторы, сборные шины, линии электропередач и т.д.

На наш взгляд, пришло время привести уровень цифровых приборов в современную реальность и дать толчок инженерной мысли в отрасли. Многие компании создавали такие продукты, отталкиваясь от парадигмы минимальной цены или требований стандартов. Цифровые показания в свое время были модными и привносили в схему шкафа «свежий ветер» современности. Некоторые компании добавили в свои решения опции для интеграции в телемеханику и красивые, но не рассчитанные на непрерывную многолетнюю работу ЖК-экраны. Как правило, эти решения были недоступны для массового среднерыночного применения.

Реализуя свои приборы мы изначально ориентировались на стандарты отрасли и требования к аттестации приборов, как средств измерений. Но этого явно недостаточно. Реальный опыт работы на объектах привёл нас к новым продуктовым свойствам.

Эксплуатация часто ставит маркером предельную величину, отображаемую стрелочным прибором. Именно поэтому мы реализовали автоматическую смену цвета индикатора в ИРИС, в зависимости от отклонения параметра. А сами индикаторы большими и яркими. Кроме того, наблюдая мучительное использование функции программирования и настройки прибора через кнопки лицевой панели, появилось чёткое осознание, что мы обязаны это изменить. И сейчас на наших устройствах всего одна кнопка. Ничего лишнего. Настройка производится через ПО, которое дарит только положительные эмоции. В момент рождения идеи записи осциллограмм от её пользы мурашки пошли по коже: эта функция позволит сделать тысячи объектов прозрачными для расследования аварий без значительных затрат со стороны служб эксплуатации. Все эти вещи не предусмотрены текущими стандартами, но, на наш взгляд, пришло время задавать новую планку.



Михаил Пирогов

ИРИС украсит ваши объекты

- Ячейки КРУ, КСО, ЯКНО
- Шкафы релейной защиты и автоматики
- Панели управления
- Шкафы НКУ

Общее описание всей линейки

Устройства серии ИРИС объединены общим подходом к их разработке и заложенными в них инновациями. Приборы являются универсальными для измерений в сетях как с переменным (AC), так и постоянным (DC) током, просты в использовании, поддерживают запись осциллограмм в формате COMTRADE и работу через мобильное ПО.

Отличия приборов заключаются в конструктивном исполнениии корпуса и индикаторов. Линейка приборов серии ИРИС принципиально делится на два типа: **однофазные** и **трехфазные** измерители.

Предназначены для измерения и индикации значений электрических величин режимов работы в однофазных сетях постоянного или переменного тока, напряжения, частоты.

Однофазные приборы представлены в двух исполнениях:

ИРИС-О - уникальное габаритное исполнение, с диаметром 115 мм.

Прибор поддерживает модули расширения функционала.

ИРИС-О2 - габаритное исполнение «О2» для компактных электрических шкафов.

Функционально приборы идентичны.

Широкие диапазоны измерений и настройки исключают необходимость выбора различных исполнений - все необходимые настройки можно задать программно в ходе наладки приборов. Применяя ИРИС, вы обеспечиваете унификацию приборного парка однофазных приборов.

ИРИС может использоваться в качестве индикатора РПН силового трансформатора, регистратора осциллограмм в сети оперативного тока подстанций.

Используются для измерения в трехфазных схемах, включают два вида устройств:

ИРИС-96 - двухстрочный прибор в габаритном исполнении *96». Измеряет, рассчитывает и отображает 16 электрических величин. Прекрасно сбалансирован для организации измерения на ячейках 6-35 кВ. Например, на ячейках с выключателями он отображает фазы Іа и Іс, а на ячейках с трансформатором напряжения показывает 3UO и частоту сети.

ИРИС-120 - трехстрочный прибор в габаритном исполнении «120». Прибор измеряет, рассчитывает и отображает 21 электрическую величину. Поддерживает модули расширения, есть возможность увеличить число входов/выходов и добавить порт Ethernet.

Трёхфазные приборы имеют встроенный осциллограф и математические пусковые органы пуска записи осциллограмм аналогично терминалам РЗА. Переходные процессы фиксируются в формате COMTRADE. Наши приборы несут дополнительную ценность для инженеров эксплуатации, так как являются не только средством измерения, но и регистраторами аварийных событий.

Вы не заметите изменение бюджета при поставке ячеек 6-35 кВ. При этом ячейки 6-35 кВ становятся интереснее с этим стильным изделием. А функционал системы шире.

Сертификата 79513-20

4 года гарантии

Трёхфазный

Цифровой

Многофункциональный

Измерительный прибор

Доступное решение для ваших объектов





Описание устройства

ИРИС-96 – это наш первенец, предназначеный для измерения и индикации значений электрических величин режимов работы электрических сетей переменного трёхфазного тока.

Устройство подойдёт для консервативных клиентов, внешне прибор не выбивается из ряда привычных контрольно-измерительных приборов и имеет стандартные габариты. Все инновации сокрыты внутри.

Это первый прибор с унифицированным аналоговым входом. Нет нужды подбирать специальное исполнение, ток 1 А или 5 А и напряжение 100 В или 400 В выбирается программно.

Высокая точность – неотъемлемая часть измерительного прибора. АЦП с высокой разрядностью и дифференциальным входом обеспечивают точность измерения ИРИС на уровне 0.2%.

Для отображения значений, на борту ИРИС имеются индикаторы высотой 25 мм, характерные для устройств больших габаритных размеров. Благодаря этому восприятие показаний удобно. Цвет каждого ряда индикации может изменяться в зависимости от значений тока или напряжения.

Запись осциллограмм и математика пуска записи осциллограмм созданы специалистами по релейной защите и сегодня ИРИС-96 не имеет аналогов в России и СНГ.

Прибор поддерживает современные коммуникационные протоколы для интерфейса RS-485, а также оснащён беспроводной связью Bluetooth, что позволяет конфигурировать прибор, снимать показания и получать осциллограммы, не дотрагиваясь до прибора.

Интерфейсы СВЯЗИ

RS-485 Bluetooth 4.2

Коммуникационные протоколы


Modbus-RTU IEC 60870-101 электрических величин Класс точности

8









индикация



Технические характеристики



Рабочий температурный Диапазон

- 40 °C + 85 °C

Аналоговые входы

3xI - 1/5 A 3xU - 100/400 V

Дискретный вход и выход

Аналоговые входы Номинальная частота, Гц 50/60

Рабочий диапазон частоты, Гц	45 - 65
Количество аналоговых входов, шт	6
Класс точности	± 0,2 %

Токовые входы		
Токовые входы, шт		3
Номинальный ток Іном	1	5
Диапазон измерения тока, А	0,01 - 2,1	0,05 - 10,5
	длительно	30
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	50
	в течение 1 с	500
Потребляемая мошность цепей перел	ченного тока ВА не более	0.01

Входы по переменному напряжению		
Входы по напряжению, шт	•	-
Номинальное напряжение Ином, В	100	400
Диапазон измерений напряжений, В	5 - 150	20 - 600
Допустимое напряжение, В	длительно	62!
	в течение 1 с	2000
Потребляемая мощность, ВА, не более	3	0,0

Дискретный вход

Напряжение срабатывания на переменном токе, В, не менее / не более	159 / 167
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В, не менее / не более	164 / 170
Напряжение возврата на переменном токе, В, не менее / не более	125 / 141
Напряжение возврата на постоянном токе, В, не менее / не более	97 / 107
Предельное напряжение тепловой стойкости, В	300
Длительность сигнала для срабатывания входа на постоянном / переменном токе, мс, не менее	25 / 30
Установившееся значение тока, мА	2,5 ± 3%
Мощность, потребляемая входом при номинальном напряжении, Вт, не более	O,77 ± 3%

Устройство сохраняет в памяти максимальные значения величин

Дискретный выход

Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В	10 - 265
Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), A, не более	8
Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно- индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, A, не более	0,3
Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более	8

Питание

Номинальное напряжение питания, В	220	24
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с частотой 5O(6O) Гц, В	80 - 305	-
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В	110 - 385	9 - 36
Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более	7,5	-

Электрическая прочность

Сопротивление изоляции между всеми группами контак-	40 МОм
тов при нормальных климатических условиях, не менее	при 2400 В
Прочность изоляции (испытательное переменное	2000 B;
напряжение между всеми группами контактов)	50/60 Гц; 1 мин.

Интерфейсы и протоколы связи

RS-485	Modbus-RTU, ΓΟCT P MЭK 60870-5-101-2006
Bluetooth 4,2	Modbus-RTU

Осциллограф

Время предаварийной записи, с	0,5
Время записи, с	от 2,7 до 32
Максимальное количество хранимых в памяти осциллограмм	29


Интерфейс пользователя

Кнопки управления, шт	1
Семисегментные индикаторы, шт	2
Светодиоды индикации. Шт	8

Работает в сетях с постоянным, переменным, выпрямленным током



Схемы подключения



Больше вариантов подключения можно найти в руководстве по эксплуатации на нашем сайте www.i-mt.net


Конструктив

Конструктивное исполнение


Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP4O
Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP56


Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур, °С	от -40 до +85
Влажность при +25°C, %, не более	98
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	550 - 800
Высота над уровнем моря, м, не более	2000
Средний срок службы, не менее, лет	20
Межповерочный интервал, лет	4
Средняя наработка на отказ, не менее, часов	250 000










Однофазный

Цифровой

Универсальный

Измерительный прибор

Украшение ваших объектов с широким функционалом



Описание устройства

ИРИС-О по достоинству оценят люди, для которых эстетика не пустой звук и приобретая продукт, они не просто хотят закрыть потребность, но и получить удовлетворение от его использования.

Прибор предназначен для измерения и индикации значений электрических величин режимов работы в однофазных сетях постоянного или переменного тока. В приборе реализовано четыре универсальных высокоточных канала измерения как переменного, так и постоянного тока или напряжения. Благодаря им прибор собрал весь спектр однофазных измерительных приборов в одном исполнении.

В прибор встроены большие трехцветные индикаторы высотой 33 мм. ИРИС-О имеет три цвета индикаторов, которые меняются автоматически в зависимости от уровня входного сигнала. При этом прибор очень компактный - толщина всего 4 см. Для большей наглядности и понимания номинальной нагрузки присоединения мы разместили в приборе барграф. С барграфом процент от предельного максимума транслируется сразу на полоски индикаторов.

Прибор предусматривает модуль расширения, который крепится сзади. Мы назвали его — рюкзак. Есть очень много вариаций рюкзаков, как для расширения дискретных входов и выходов, так и для интеграции с технологической автоматикой. Есть рюкзак с коммуникационными портами и протоколами обмена информацией.

ИРИС-О – это понятная и стильная индикация, сочный дизайн, барграф, один прибор для всего спектра измерений, как в сетях с переменным током так и постоянным. Просто фантастическая унификация и безупречность классов точности О.1 и О.2, программно настраиваемый диапазон измерений, запись осциллограмм и мобильное приложение, рюкзаки расширения, большие индикаторы, автоматически меняющие цвет.

Интерфейсы связи

RS-485 Bluetooth 4.2 Ethernet

Коммуникационные протоколы

Modbus-RTU IEC 60870-101 IEC 60870-104 IEC 61850-8-1


3 цвета индикации задаются программно >Z AC A сила тока напряжение частота сети DC сила тока напряжение Встроенный барграф HNB

Класс точности

0,2

19

Технические характеристики



Аналоговые входы

Номинальная частота (для переменного тока), Гц		50/60
Рабочий диапазон частоты (для переменного тока), Гц		45 - 65
Количество аналоговых входов, шт.		4
Класс точности	DC: ± 0,1 %	AC: ± 0,2 %

Токовый вход \mathbf{I}_1

Номинальный ток Іном	100 mA (420 mA, 20 mA); 200 mA; 500 mA	
Диапазон измерения тока, А	DC: ±(0,021,2) IHOM	АС: О,О21,2 Іном
	длительно	3
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	6
	в течение 1 с	12
Потребляемая мощность, ВА, не более	:	0,01

Токовый вход \mathbf{I}_2

Номинальный ток Іном		1 A; 5A
Диапазон измерения тока, А	DC: нет	AC: О,О21,2 Іно м
	длительно	20
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	30
	в течение 1 с	200
Потребляемая мощность, ВА, не более		0,01

Вход напряжения U₁

Номинальное напряжение Ином	75 мВ; 1	00 мВ; 200 мВ; 500 мВ
Диапазон измерения напряжения, В	DC: ± (0,021,2) Uном	AC: О,О21,2 Uном
Длительно допустимое напряжение, В		2

Вход напряжения $\mathsf{U_2}$

Номинальное напряжение Ином	5 B; 10 B; 20 B; 50 B; 100	B; 200 B; 250 B; 500 B
Диапазон измерения напряжения, В	DC: ± (0,021,2) UHOM	AC: О,О21,2 Uном
Длительно допустимое напряжение, В		1000

Питание

Номинальное напряжение питания, В	220	24
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с частотой 50(60) Гц, В	80 - 305	-
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В	110 - 385	9 - 36
Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более	4	

Электрическая прочность

Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, не менее 40 МОм при 400 В

Испытательное переменное напряжение между всеми группами контактов:

- питание;
- измерительные входы U1, U2, I1;
- измерительный вход I2;
- интерфейс RS-485.

2500 В; 50 / 60 Гц; 1 мин.

Интерфейсы и протоколы связи

RS-485	Modbus-RTU, FOCT P M9K 60870-5-101-2006	
Bluetooth 4,2	Modbus-RTU	

Осциллограф

Время предаварийной записи, с	0,5
Время записи, с	от 2,7 до 32
Максимальное количество хранимых в памяти осциллограмм	29


Интерфейс пользователя

Кнопки управления, шт.	1
Семисегментные индикаторы, шт.	4
Светодиоды индикации, шт.	6
Количество светодиодов барграфа	17

Схемы подключения

Каждый аналоговый канал выполняет определённую задачу:

- 1 вход используется для подключения шунтов.
- **2 вход** используется для подключения ТН либо подключения напрямую к цепям напряжения.
- 3 вход вход для подключения токовых датчиков либо РПН.
- 4 вход вход для подключения ТТ измеряет до 6 А.
- **Комбинированный режим входов** одновременное использование двух каналов для измерения напряжения и тока.







Конструктив

Конструктивное исполнение

Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP40
Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP56

Интерфейс пользователя

Рабочий диапазон температур, ^о С	От -40 до +75
Влажность при +25 °C, %, не более	98
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	550 - 800
Высота над уровнем моря, м, не более	2000
Средний срок службы, не менее, лет	12
Межповерочный интервал, лет	4
Средняя наработка на отказ, не менее, часов	250 000

1111111111111111111

В случае если на вашем объекте уже есть стандартное квадратное отверстие, мы укомплектуем прибор специальной переходной рамкой.

Вес О,25 не более КГ







Трёхфазный

Цифровой

Многофункциональный

Измерительный прибор для любых нужд вашего объекта 120



Описание устройства

ИРИС-120 — это флагман нашего продуктового ряда, в котором были реализованы все самые смелые идеи.

Базовое исполнение прибора имеет три входа измерения тока и напряжения. Номинальные значения тока 1/5 A и напряжения 100/400 В задаются программно. Больше не нужно заказывать разные исполнения приборов: весь парк приборов для контроля параметров трехфазной сети в одном исполнении! Есть возможность увеличить количество входов/выходов благодаря модулям расширения.

Прибор измеряет и рассчитывает 21 электрическую величину: токи, напряжения, мощности, симметричные составляющие, частоту и даже технический учет электроэнергии. Максимальная наглядность: 3 ряда больших индикаторов и 3 IPS дисплея. Любой, даже неподготовленный человек, окинув взглядом прибор, поймет, какая величина отображается и всё ли с ней в порядке.

Большой плюс ИРИС-12О — запись в память осциллограмм токов и напряжений. Применением ИРИС-12О может является установка в панели защит линий 11О, 22О, 33О кВ, защит трансформаторов, автотрансформаторов 22О кВ. Там, где нет микропроцессорных современных защит, установка прибора позволит получить простое и доступное решение для записи осциллограмм аварийных событий.

В базовом исполнении ИРИС-12О всегда присутствует порт RS-485 с поддержкой протоколов Modbus, МЭК 60870-101. В случае когда требуется интерфейс Ethernet, можно установить модуль расширения ЕТН и получить стек протоколов: МЭК 60870-104, МЭК 61850-ММS.

ИРИС-12О — это технологичный, современный, функциональный модульный прибор с функциями технического учета и минирегистратора аварийных событий. ИРИС-12О — очень доступное решение для организации АСУ подстанции!

Интерфейсы связи

RS-485 Bluetooth 4.2 Ethernet

Коммуникационные протоколы

Modbus-RTU IEC 60870-101 IEC 60870-104 IEC 61850-8-1 21 электрическая величина на любом из 3х экранов

Программный выбор диапазонов измерений



25 мм высота знака







графических IPS дисплея







30

Технические характеристики



Рабочий температурный диапазон

- 40 °C + 75 °C

ВХОДЫ

3xI - 1/5 A 3xU - 100/400 V

Дискретный вход и выход

ТАРАНТИЯ

Аналоговые входы

Номинальная частота, Гц	50/60
Рабочий диапазон частоты, Гц	45-65
Количество аналоговых входов, шт.	6
Класс точности	±0,2 %

Токовые входы

Токовые входы, шт.		3
Номинальный ток, Іном	1	5
Диапазон измерения тока, А	0,01 - 2,1	0,05 - 10,5
	длительно	20
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	60
	в течение 1 с	140
Потребляемая мошность цепей перем	ченного тока. ВА. не более	0.01

Входы по переменному напряжению

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
Входы по напряжению, шт.		3
Номинальное напряжение Ином, В	100	400
Диапазон измерений напряжений, В	5 - 150	20 - 600
A	длительно	625
Допустимое напряжение, В	в течение 1 с	2000
Потребляемая мошность ВА не более	2	0.01

Дискретный вход

Напряжение срабатывания на переменном токе, В, не менее / не более	159 / 167
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В, не менее / не более	164 / 170
Напряжение возврата на переменном токе, В, не менее / не более	125 / 141
Напряжение возврата на постоянном токе, В, не менее / не более	97 / 107
Предельное напряжение тепловой стойкости, В	300
Длительность сигнала для срабатывания входа на постоянном / переменном токе, мс, не менее	25 / 30
Установившееся значение тока, мА	2,5±3%
Мошность, потребляемая входом при номинальном напряжении. Вт. не более	O.77±3%

Дискретный выход

Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В	10 - 265
Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более	8
Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно- индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, A, не более	0,3
Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более	8

Питание

Номинальное напряжение питания, В	220	24
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с частотой 5O(6O) Гц, В	80 - 305	-
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В	110 - 385	9 - 36
Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более	7,5	

Электрическая прочность

Сопротивление изоляции между всеми группами контактов при нормальных климатических условиях, не менее	100 МОм при 2500 В
Прочность изоляции (испытательное переменное напряжение между всеми группами контактов)	2000 В; 50 Гц; 1 мин.

Интерфейсы и протоколы связи

RS-485	Modbus-RTU, ΓΟCT P MЭK 60870-5-101-2006
Bluetooth 4,2	Modbus-RTU


Осциллограф

Время предаварийной записи, с	0,5
Время записи, с	от 2,7 до 32
Максимальное количество хранимых в памяти осциллограмм	29

Интерфейс пользователя

Кнопки управления, шт.	1
Семисегментные индикаторы, шт.	3
IPS-дисплеи индикации, шт.	3

Схемы подключения



Больше вариантов подключения можно найти в руководстве по эксплуатации на нашем сайте www.i-mt.net




Конструктив

Конструктивное исполнение

Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP4O
Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP56

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур, °С	от -40 до +75
Влажность при +25°C, %, не более	98
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	550 - 800
Высота над уровнем моря, м, не более	2000
Средний срок службы, не менее, лет	20
Межповерочный интервал, лет	4
Средняя наработка на отказ, не менее, часов	250 000





Однофазный

Цифровой

Универсальный

Измерительный прибор

Компактное решение





Описание устройства

ИРИС-O2 — это младший представитель в семействе, миниатюрный однофазный прибор постоянного и переменного тока и напряжения. Он собрал весь спектр однофазных измерительных приборов в одном исполнении.

Прибор очень компактный - самый компактный на рынке! Установка в любой шкаф, на любую дверь не принесет никаких сложностей! При таких размерах в прибор встроены трехцветные индикаторы высотой 25 мм, меняющие цвет автоматически, в зависимости от уровня входного сигнала. Для большей наглядности и понимания отображаемой величины мы разместили в приборе IPS дисплей.

Несмотря на компактный размер, в ИРИС-О2 удалось уместить все необходимые функции. Миниатюрный прибор с наглядной индикацией, сочетающий сочный дизайн, унификацию для всего спектра измерений, как АС так и DC, безупречность классов точности О.1 и О.2, программно настраиваемый диапазон измерений и запись осциллограмм.

В приборе присутствует порт RS-485 с поддержкой протоколов Modbus, МЭК 60870-101. Устройство также поддерживает настройку через мобильное ПО и соотвествует всем требованиям.

Надеемся, этот малыш придётся Вам по душе.



RS-485 Bluetooth 4.2

Коммуникационные протоколы

Modbus-RTU IEC 60870-101

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР

AC

сила тока напряжение частота сети

DC

сила тока напряжение













Технические характеристики

Рабочий температурный диапазон

- 40 °C + 75 °C

Питание

- 230 B (AC/DC)
- 24 B (DC)





канала



Аналоговые входы

Номинальная частота (для переменного тока), Гц		50/60
Рабочий диапазон частоты (для переменного	тока), Гц	45-65
Количество аналоговых входов, шт.		4
Класс точности	DC: ± 0,1 %	AC: ± 0,2 %

Токовый вход \mathbf{I}_1

Номинальный ток, Iном 100 мA (420 мA, 20 мА		20 mA); 200 mA; 500 mA
Диапазон измерения тока, А	DC: ±(0,021,2) IHOM	АС: О,О21,2 Іном
	ДЛИТЕЛЬНО	3
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	6
	в течение 1 с	12
Потребляемая мощность, ВА, не более		0,01

Токовый вход \mathbf{I}_2

Номинальный ток, Іном		1 A; 5A
Диапазон измерения тока, А	DC: нет	АС: О,О21,2 Іном
	длительно	20
Термическая стойкость, не более, А	в течение 60 с	30
	в течение 1 с	200
Потребляемая мощность, ВА, не более		0,01

Вход напряжения U₁

Номинальное напряжение, Ином	75 mB;	100 мВ; 200 мВ; 500 мВ
Диапазон измерения напряжения, В	DC: ± (0,021,2) UHOM	AC: О,О21,2 Uном
Длительно допустимое напряжение, В		2

Вход напряжения U2

Номинальное напряжение, Ином	5 B; 10 B; 20 B; 50 B; 100	O B; 200 B; 250 B; 500 B
Диапазон измерения напряжения, В	DC: ± (O,O21,2) UHOM	AC: О,О21,2 Uном
Длительно допустимое напряжение, В		1000



⁴2

Питание

Номинальное напряжение питания, В	220	24
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока с частотой 50(60) Гц, В	80 - 305	
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В	110 - 385	9 - 36
Мощность потребления от цепи питания, Вт, не более	2	

Электрическая прочность

условиях, не менее	40 МОм при 400 В
Испытательное переменное напряжение между всеми	
группами контактов:	
FUTCHIAG	

- питание

- измерительные входы U1, U2, I1;

- измерительный вход I2;

- интерфейс RS-485

2500 В; 50 / 60 Гц; 1 мин.

Интерфейсы и протоколы связи

RS-485	Modbus-RTU, FOCT P M9K 60870-5-101-2006
Bluetooth 4,2	Modbus-RTU

Осциллограф

Время предаварийной записи, с	0,5
Время записи, с	от 2,7 до 32
Максимальное количество хранимых в памяти осциллограмм	29


Интерфейс пользователя

Кнопки управления, шт.	1
Семисегментные индикаторы, шт.	4
Светодиоды индикации, шт.	6
Количество светодиодов барграфа	17

Схемы подключения

Каждый аналоговый канал выполняет определённую задачу:

- 1 вход используется для подключения шунтов.
- 2 вход используется для подключения ТН либо для подключения напрямую к цепям напряжения.
- **3 вход** вход для подключения токовых датчиков, либо РПН по токовому сигналу 4-20 mA.
- 4 вход вход для подключения ТТ, измеряет до 6 А.
- **Комбинированный режим входов** одновременное использование двух каналов для измерения напряжения и тока.





Конструктив

Конструктивное исполнение

Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP40
Степень защиты лицевой панели в соответствии с ГОСТ 14254-2015 / IEC 529-89, не ниже	IP56

Интерфейс пользователя

Рабочий диапазон температур, °С	от -40 до +75
Влажность при +25 °C, %, не более	98
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	550 - 800
Высота над уровнем моря, м, не более	2000
Средний срок службы, не менее, лет	12
Межповерочный интервал, лет	4
Средняя наработка на отказ, не менее, часов	250 000



Вес О,25 не более КГ









46

Коммуникационные и функциональные возможности ИРИС можно легко расширить с помощью модулей (далее по тексту - рюкзаки). Для подключения на задней части корпуса предусмотрены специальные углубления для фиксации рюкзаков. После подачи питания прибор в автоматическом режиме определяет тип модуля расширения.

Модификации	
14DI	Дискретный вход типа «сухой контакт» – 14 шт.
8DI/3DO	Дискретный вход типа «сухой контакт» - 8 шт. Дискретный выход (10 - 265 B) - 3 шт.
8DI/3AO	Дискретный вход типа «сухой контакт» - 8 шт. Аналоговый выход (4 - 20 мА) - 3 шт.
ETHTX	Рюкзак с интерфейсом Ethernet и RS-485

Рюкзаки поддерживаются устройствами ИРИС-О и ИРИС-120

ТАБЛИЦА

ирис-о

ИРИС-О2

Номиналы по току, А	100 mA; 200 mA; 500 mA; (AC&DC) 1 A; 5 A; (AC) (Выбирается программно).	100 mA; 200 mA; 500 mA; (AC&DC) 1 A; 5 A; (AC) (Выбирается программно)
Номиналы, В	75 мВ; 100 мВ; 200 мВ; 500 мВ; 5 В; 10 В; 20 В; 50 В; 100 В; 200 В; 250 В; 500 В; (AC&DC) (Выбирается программно)	75 мВ; 100 мВ; 200 мВ; 500 мВ; 5 В; 10 В; 20 В; 50 В; 100 В; 200 В; 250 В; 500 В; (AC&DC) (Выбирается программно)
Погрешность%	0.2 AC 0.1 DC	0.2 AC 0.1 DC
Измерение частоты, Гц	45 - 65	45 - 65
Bluetooth	1	1
Интерфейс RS485	от 1 до 2 (доп. модуль)	1
Дискретный вход	от 1 до 15 (доп. модуль)	0
Дискретный выход	от 1 до 4 (доп. модуль)	0
Аналоговый выход	3 (доп. модуль)	0
Порт Ethernet	1 (доп. модуль)	0
Количество строк на дисплее	1	1
Цветность	Красный, желтый, зеленый (программируется)	Красный, желтый, зеленый (программируется)
Кнопки	1	1
Габариты, мм	115x115x38	131x49x93
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +75	-40 +7 5
Питание, В	220B/24B	220B
Питание, диапазон, В	80 - 264/9 - 36	80 - 264
Максиметр	Да	Да
Осциллограф	Да	Да
Настройка положения точки	Автоматически, вручную	Автоматически, вручную
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU, MЭK 60870-5-101, MЭK 60870-5-104, MЭK 61850 MMS	Modbus RTU, MЭK 60870-5-101
Настройка прибора	ПК (через RS485) или Смартфон (через Bluetooth)	ПК (через RS485) или Смартфон (через Bluetooth)

СРАВНЕНИЯ

ИРИС-96

ИРИС-120

	FIPFIC-30	71P71C-12O
Номиналы по току, А	1/5 (Выбирается программно)	1/5 (Выбирается программно)
Диапазон по току, А	0.01 - 2.4/0.05-12	0.01 - 2.4/0.05-12
Номиналы, В	100/400 (Выбирается программно)	100/400 (Выбирается программно)
Диапазон по напряжению, В	1-150/4-600	1-150/4-600
Поддерживаемая частота, Гц	45 - 65	45 - 65
Bluetooth	1	1
Интерфейс RS485	1	от 1 до 2 (доп. модуль)
Дискретный вход	1	1 (доп. модуль +14)
Дискретный выход	1	1 (доп. модуль +3)
Аналоговый выход	0	О (доп. модуль +3)
Порт Ethernet	0	О (доп. модуль +1)
Количество строк на дисплее	2	3 + 3 ірѕ дисплея
Цветность	Красный, желтый, зеленый (программируется)	Красный, желтый, зеленый (программируется)
Кнопки	1	1 сенсорная
Габариты, мм	96x96x95	120x120x75
Рабочий диапазон температур, °C	-4O +85	-40 + 7 5
Питание, В	220/24	220
Питание, диапазон, В	80 - 305/9 - 36	80 - 305
Максиметр	Да	Да
Осцилограф	Да	Да
Настройка положения точки	Автоматически, вручную	Автоматически, вручную
Поддержииваемые протоколы	Modbus RTU, MЭK 60870-5-101	Modbus RTU, MЭK 60870-5-101, MЭK 60870-5-104, MЭK 61850 MMS
Настройка прибора	ПК (через RS485) или Смартфон (через Bluetooth)	ПК (через RS485) или Смартфон (через Bluetooth)

Заглянем под капот

Начало разработки

Изначально в первой версии прибора использовались два микроконтроллера. Основная функциональность была возложена на STM32. Но позже для удешевления и в связи со сложностями закупки от STM32 отказались. Кроме этого также убрали внешние чипы памяти, т.к. альтернативный контроллер имеет 4 Мб встроенной памяти, из которых 2 Мб используется для хранения прошивки и 2 Мб для пользовательских данных: уставок, осциллограмм, счетчиков и т.д.

Архитектура второй версии ИРИСа

После замены контроллера нам пришлось отказаться от встроенной флешпамяти. Программный код для исполнения на лету извлекается из внешней флеш. Отсюда дешевизна чипа, но вместе с тем и некоторые неудобства в разработке, а именно: весь реалтайм код и обработчики прерываний нужно помещать в оперативную память, т.к. доступ к внешней флеш «дорогой» по времени.

Поток данных измерений

1) В прерывании выполняется чтение мгновенных значений со входов АЦП, которые поступают в модуль обработки сигналов и осциллограф;

2) Вычисляются действующие значения токов, напряжений, мощностей и других величин;

3) Обновляются максиметры, пусковые органы и индикация.

Обеспечение целостности данных при неожиданном выключении

Для обеспечения целостности данных уставки, показания максиметра и счетчиков пишутся в двух копиях с добавленной контрольной суммой в конце. Если в момент записи данных прибор будет выключен, то хотя бы одна копия данных останется целостной. Контрольной суммой также дополняется каждый срез данных осциллографа (значения измерений на входах АЦП).

Программные модули

- Уставки;
- «Меню» индикация измерений на 7 сегментных индикаторах, светодиодах (ИРИС-96) или OLED дисплеях (ИРИС-120);
- Обработка сигналов;
- Пусковые органы;
- Дискретные входы и выходы;
- Осциллограф;
- Modbus;
- M9K 6O87O-5-1O1;
- Самодиагностика.

Самодиагностика:

- 1. Отсутствие прерываний от АЦП;
- 2. Зависание АЦП;
- 3. Переполнение АЦП, т.к. сигнал превысил
- допистимый диапазон значений;
- 4. Превышение постоянной составляющей сигнала с АЦП (сильное смещение сигнала относительно нуля);
- 5. Отсутствие связи с рюкзаком;
- 6. Устройство не откалибровано;
- 7. Некорректные (слишком большие) коэффициенты калибровки. Обычно это говорит о наличии аппаратных проблем на этапе производства;
- 8. Заканчивается память (диагностика на этапе разработки и тестирования);
- 9. Внутренняя ошибка программного обеспечения выполнение «невозможно» ветки кода (диагностика на этапе разработки).

Автоопределение рюкзаков

Рюкзаки работают по принципу Plug&Play (подключил и работает). После включения прибор обменивается данными с рюкзаками и по ответу определяет наличие и тип подключенного рюкзака. Это убирает необходимость дополнительного конфигурирования. Также в ходе работы выполняется непрерывная диагностика связи. Если рюкзак перестал отвечать, то на индикации прибора высветится соответствующий код ошибки.








Программное обеспечение

Лучшее ПО в отрасли **Абсолютно бесплатно** Параметры Осциллограммы Документация Сервис



Конфигуратор у Вас в кармане!





Программное обеспечение доступно на нашем сайте www.-i-mt.net

Программное обеспечение

KIWI-Monitor

Программное обеспечение предназначено для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также позволяет организовать автоматизированное рабочее место (APM) для удаленной настройки цифровых устройств производства НПП «Микропроцессорные технологии» (APM релейщика, APM оперативного персонала).

ПО позволяет осуществлять:

- мониторинг положения коммутационных аппаратов (выключателей, отделителей, короткозамыкателей);
- отображение параметров сети (токов, напряжений, передаваемой мощности и др.);
- мониторинг причин срабатывания аварийной и предупредительной сигнализации;
- просмотр и скачивание файлов журналов и осциллограмм с цифровых устройств;
- мониторинг текущего состояния и удаленную настройку цифровых устройств.



Работает с КИП, РЗА и другими устройствами ИРИС-О ирис-о-115Б-V-A-220V-RS ИРИС-О2

ИРИС-O-O2-V-A-22OV-RS

ИРИС-96

ИРИС-МИ-96-V-A-220V(или 24V)-RS-11

ИРИС-120

ИРИС-МИ-12O-V-A-22OV-RS-11

Наши контакты: 8 800 555 25 11 O1@i-mt.net

